



Всепогодный промышленный телефонный аппарат 4 FP 153 27 (A)



4 FPP 153 27



4 FPP 153 27/A

ПАСПОРТ

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2006

1. Назначение

Промышленный телефон серии 4FPP 153 27 (А) это оконечный аппарат, который может быть подключен к любой АТС (цифровая/аналоговая). Этот телефон предназначен для эксплуатации в тяжелых рабочих условиях (высокая влажность, запыленность, зашумленность, механические воздействия). Может устанавливаться в цехах промышленных предприятий, в складских и производственных помещениях, на открытых площадках и проходных.

Уровень громкости звонка и наличие оптической сигнализации вызова гарантируют эффективность использования аппарата в местах эксплуатации с высоким уровнем шума. Корпус аппарата гарантирует пыленепроницаемость и водонепроницаемость (степень защиты IP 65).

2. Технические характеристики

Всепогодный т/а с кнопочным номеронабирателем 4 FP 153 27/A

- громкость звонка: 80 дБ
- наличие импульсного/тонального набора номера
- автоматический переход с импульсного режима набора на тональный
- повторный набор номера
- автоматический набор 4 номеров (максимум 17 цифр)
- 10 программируемых клавиш
- возможность увеличения громкости разговора в трубке на 6 дБ
- напряжение в линии: 48–60 В
- рабочий диапазон температуры: - 40 С - + 60 ° С
- относительная влажность среды: 93 %
- габариты (мм): 290 x 80 x 145
- вес: 3,1 кг
- корпус из вандалоустойчивого пластика

Всепогодный т/а без номеронабирателя (ЦБ связи) 4 FP 153 27

- громкость звонка: 80 дБ
- напряжение в линии: 48–60 В
- рабочий диапазон температуры: - 40 С - + 60 о С
- относительная влажность среды: 93 %
- оптическая сигнализация вызова
- габариты (мм): 290 x 80 x 145
- вес: 3,1 кг

3. Подключение аппарата

Чтобы подключить телефон к телефонной линии, необходимо:

- снять переднюю панель корпуса;
- открутить кабельный ввод и вынуть из него заглушку, закрывающую отверстие ввода;
- на инсталляционный двухжильный кабель диаметром наложить уплотнение, металлическую шайбу и прокладку;
- протянуть кабель через отверстие кабельного ввода;
- подключить провода кабеля к зажимам «а, б» находящимся на печатной плате;
- докрутить уплотнитель так, чтобы обеспечить соответствующую герметичность кабельного ввода;
- закрыть телефон, закрутить переднюю панель корпуса четырьмя винтами.

Внимание!

1. Закрывая телефон, обратите особое внимание на положение прокладки между передней панелью и остальной частью корпуса, а также на ее техническое состояние.
2. Откручивание и прикручивание панели корпуса и кабельного ввода производите при помощи специальных ключей.
3. Телефон необходимо устанавливать в вертикальном.
4. Крючок, на который вешается телефонная трубка без прерывания соединения, необходимо прикрепить шурупом в правом нижнем углу рядом с телефоном.

Внимание! При подключении соблюдайте полярность!

4. Комплект поставки

№п.п.	Комплектующие компоненты	Количество
1	Промышленный телефон серии 4FPP 153 27	шт.
2	Паспорт	1 шт.

[illegible]

7. Свидетельство об упаковывании

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ		
_____	_____ № _____	_____
наименование изделия	обозначение	заводской номер
Упакован(а) _____		
наименование или код изготовителя		
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.		
_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число		

8. Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ		
_____	_____	_____
наименование изделия	обозначение	заводской номер
изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.		
Начальник ОТК		
МП _____	_____	_____
	личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число		

линия отреза при поставке на экспорт		
Руководитель предприятия		
МП _____	_____	_____
	обозначение документа, по которому производится поставка	_____
		расшифровка подписи

год, месяц, число		

9. Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

10. Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок оборудования - 12 календарных месяцев со дня поставки оборудования Заказчику и подписания товарно-транспортной накладной. (Гарантийный срок может быть изменен в соответствии с условиями Договора поставки).

2. В течение гарантийного срока изготовитель устраняет все повреждения, связанные с дефектами оборудования. По своему выбору изготовитель выполняет гарантийные обязательства либо путём ремонта, либо путём замены дефектного оборудования и его составных частей. Срок гарантии на заменяемое/ремонтируемое оборудование продлевается на период устранения дефектов.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения в результате неосторожного обращения с оборудованием, а именно: грубое механическое воздействие (удар, падение), а также в случае нарушения норм эксплуатации, указанных в технической документации на оборудование.



11. Сведения об утилизации

1. Утилизация составных частей изделия должна проводиться в соответствии с установленным на предприятии, эксплуатирующем изделие, порядком.

2. При утилизации изделия могут быть использованы типовые методы, применяемые для этих целей к изделиям электронной техники.

3. Изделие после окончания срока эксплуатации не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

4. При подготовке и отправке изделия на утилизацию дополнительные меры безопасности не предъявляются.

12. Гарантийный талон

Наименование изделия Всепогодный промышленный телефонный аппарат

Марка, артикул, типоразмер 4 FPP 153 27

Заводской номер изделия _____

Количество _____

Предприятие-изготовитель:

TESLA STROPKOV, a.s.

Hviezdoslavova 37/46

091 12 Stropkov

Tel: +421 54 7867 111

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать
торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)

