



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Промтел»**



ПАСПОРТ

ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ «ПРОМТЕЛ ТАП 012К»

АРТ. 1120115

АРТ.1120205

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Гарантии изготовления	3
2. Комплект поставки	3
3. Условия транспортирования и хранения	3
4. Общие указания	4
5. Указания мер безопасности	4
6. Устройство и работа	4
7. Указания по эксплуатации и обслуживанию	4
8. Свидетельство о приемке	5

1. Гарантии изготовления.

Изготовитель гарантирует нормальную работу телефона при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на разукomплектованные аппараты, состав которых не соответствует паспорту, а также на аппараты, имеющие механические повреждения.

Декларация о соответствии.

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС № RU Д-RU.HB35.B.02010/20 от 17.04.2020 г.

2. Комплект поставки.

Телефонный аппарат " **ПРОМТЕЛ ТАП 012К** ".....1 шт.
Паспорт.....1 шт.

3. Условия транспортирования и хранения.

Телефоны могут транспортироваться всеми видами транспорта и храниться при температуре от минус 40°C до +50°C при защите их от механических повреждений и атмосферных осадков.

4. Общие указания.

Телефонный аппарат в вандалоустойчивом корпусе выполнен в настенном исполнении и предназначен для предоставления услуг местной, междугородной и международной телефонной связи.

Аппарат **оснащен системой громкого вызова***.

Телефон обеспечивает возможность установления бесплатных соединений с абонентами выделенных специальных служб.

Набор номера абонента в зависимости от типа АТС, в сеть которой подключается телефон, может осуществляться либо импульсами постоянного тока в декадном коде, либо посылками переменного тока в многочастотном коде путём переключения на плате переключателя «Режим».

Телефонный аппарат работает при температуре окружающей среды от минус 40°C до +45°C и относительной влажности до 95%.

* для корректной работы системы громкого вызова требуется 30-тиминутная выдержка после подключения к абонентской линии (для начальной зарядки ионисторов).

5. Указания мер безопасности

При установке телефона вне помещений, с целью предотвращения поражения абонента электрическим током при попадании молнии вблизи телефона или в телефон, а также при соприкосновении абонентской линии с линией электропередачи, телефонный аппарат должен быть подключен к контуру защитного заземления, для чего в корпусе аппарата имеется специальный винт замаркированный « $\perp$ ».

6. Устройство и работа

Телефонный аппарат «ПРОМТЕЛ ТАП 012К» представляет собой конструкцию настенного типа. На задней стенке ТА имеются отверстия для крепления его к стене и для ввода проводов абонентской линии.

Телефонный аппарат работает с АТС, имеющими напряжение источника постоянного тока в пределах от 44 до 72В и ток питания в шлейфе от 18 до 72мА.

Аппарат обеспечивает:

- Набор номера импульсным, частотным либо комбинированным способом. Частотный способ набора может быть установлен изначально (переключателем), либо включается нажатием кнопки «В» (здесь и далее – при наличии клавиатуры);
- Повтор последнего набранного номера нажатием кнопки «С»;
- Автонабор номера при снятии трубки (при необходимости);
- Короткий («индексный») набор номера нажатием одной (или двух) кнопки;
- Возможность разрешить набор только нескольких (до 27) номеров;
- Управление шунтом микрофона – программное или внешним сигналом от аппаратуры переговорного пункта;
- Изменение уровня громкости приема нажатием на кнопки «А»;
-

7. Указания по эксплуатации и обслуживанию

Перед установкой в месте эксплуатации телефона необходимо убедиться в комплектности поставки в соответствии с руководством по эксплуатации, проверить наличие отметки о приёмке и соответствие заводского номера телефона номеру, указанному в руководстве.

Для установки необходимо:

- 1) Открутить винт снизу корпуса и открыть крышку. Аккуратно отсоединить кабели от узлов «соединяющих» дно и крышку
- 2) Ввести провода абонентской линии в технический отсек через отверстие.
- 3) Закрепить телефон на стене тремя винтами (шурупами) через имеющиеся в корпусе 3 отверстия
- 4) Подключить провода к соответствующим разъёмам (см. "Схему соединения" в корпусе телефона).
- 5) Закрыть крышку и закрутить винт снизу.

8. Свидетельство о приемке.

Телефонный аппарат «ПРОМТЕЛ ТАП 012К» заводской № _____

соответствует ТУ 6654-003-29375092-2002 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

Адрес изготовителя: **190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала д.138 к.2, литер АТ.**

Телефон изготовителя: **(812) 241-70-71**